

# Wi-Fi-redning

Gem denne plug. Den får dine Shelly-enheder online igen efter et routerskift.



**Sæt kun pluggen i, når du har skiftet router.** Så længe den gamle router kører, skal pluggen ligge uden strøm.

**Hvornår:** Du har fået ny internetudbyder eller ny router, og dine Shelly-enheder er offline.

1

## Sæt pluggen i

I en stikkontakt midt i boligen.

2

## Forbind telefonen

Til dit **GAMLE** Wi-Fi-navn med din **GAMLE** kode (se nedenfor). Det netværk er nu pluggen.

Telefonen siger måske »ingen internet« – vælg at forblive forbundet.

3

## Åbn pluggen

Skriv **192.168.33.1** i browseren.

4

## Forbind pluggen til dit nye Wi-Fi

**Settings** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi 1**: Vælg dit nye netværk, skriv koden, og tryk **Save**. Dine Shelly-enheder kommer nu online gennem pluggen.

5

## Flyt enhederne

I appen **Shelly Smart Control**: Åbn et rum → rummets menu → **Wi-Fi batch change** → **Select All** → **Wi-Fi 1** → skriv dit nye netværk → **Save**. Tag ét rum ad gangen.

6

## Gør klar til næste gang

I pluggen (**192.168.33.1**) under **Access point**: Skriv dit nye Wi-Fi-navn og din nye kode, og tryk **Save**. Træk stikket ud, og læg pluggen tilbage sammen med denne seddel.

 **Brug for hjælp? Ring til din elektriker.**

UDFYLDES AF ELEKTRIKEREN

Gammelt Wi-Fi-navn:

Gammel Wi-Fi-kode:

Installeret af:

Telefon:

Dato:



Hele vejledningen:

[shelly.guide/da/application-guide/wifi-redning/](https://shelly.guide/da/application-guide/wifi-redning/)

**shelly.guide**